

スイッチ単品形番表示方法

- スイッチ本体+取付金具一式

SCG - T0H - 40

スイッチ形番 (前ページ㊦項) チューブ内径 (前ページ㊦項)

- スイッチ本体のみ

SW - T0H

スイッチ形番 (前ページ㊦項)

注：環境対応のT形スイッチを使用される場合は別途ご相談ください。

- スイッチ取付金具一式

SCG - T - 40

取付金具 チューブ内径 (前ページ㊦項)

取付金具形番表示方法

チューブ内径(mm)	φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
取付金具						
フット(LB)	SCG-LB-32	SCG-LB-40	SCG-LB-50	SCG-LB-63	SCG-LB-80	SCG-LB-100
フランジ(FA) (FB) 注1	SCG-FA-32	SCG-FA-40	SCG-FA-50	SCG-FA-63	SCG-FA-80	SCG-FA-100
一山クレビス(CA)	SCG-CA-32	SCG-CA-40	SCG-CA-50	SCG-CA-63	SCG-CA-80	SCG-CA-100
二山クレビス(CB)	SCG-CB-32	SCG-CB-40	SCG-CB-50	SCG-CB-63	SCG-CB-80	SCG-CB-100

注1：ジャバラ付用フランジ (FA) の場合は、「SCG-FA-(チューブ内径)-J」とご指定ください。

注2：フット形取付金具 (LB) は2個/セットになります。

注3：各取付金具には取付用ボルトが添付されます。

二次電池対応仕様 (カタログNo.CC-1226)

- 二次電池製造過程で利用できる構造です。

SCG - … - P4※

※詳細はお問い合わせください。

理論推力表

(単位：N)

チューブ内径 (mm)	作動方向	使用圧力 MPa											
		0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
φ 32	Push	40.2	80.4	1.21 × 10 ²	1.61 × 10 ²	2.41 × 10 ²	3.22 × 10 ²	4.02 × 10 ²	4.83 × 10 ²	5.63 × 10 ²	6.43 × 10 ²	7.24 × 10 ²	8.04 × 10 ²
	Pull	34.6	69.1	1.04 × 10 ²	1.38 × 10 ²	2.07 × 10 ²	2.76 × 10 ²	3.46 × 10 ²	4.15 × 10 ²	4.84 × 10 ²	5.53 × 10 ²	6.22 × 10 ²	6.91 × 10 ²
φ 40	Push	62.8	1.26 × 10 ²	1.88 × 10 ²	2.51 × 10 ²	3.77 × 10 ²	5.03 × 10 ²	6.28 × 10 ²	7.54 × 10 ²	8.80 × 10 ²	1.01 × 10 ³	1.13 × 10 ³	1.26 × 10 ³
	Pull	52.8	1.06 × 10 ²	1.58 × 10 ²	2.11 × 10 ²	3.17 × 10 ²	4.22 × 10 ²	5.28 × 10 ²	6.33 × 10 ²	7.39 × 10 ²	8.44 × 10 ²	9.50 × 10 ²	1.06 × 10 ³
φ 50	Push	98.2	1.96 × 10 ²	2.95 × 10 ²	3.93 × 10 ²	5.89 × 10 ²	7.85 × 10 ²	9.82 × 10 ²	1.18 × 10 ³	1.37 × 10 ³	1.57 × 10 ³	1.77 × 10 ³	1.96 × 10 ³
	Pull	82.5	1.65 × 10 ²	2.47 × 10 ²	3.30 × 10 ²	4.95 × 10 ²	6.60 × 10 ²	8.25 × 10 ²	9.90 × 10 ²	1.15 × 10 ³	1.32 × 10 ³	1.48 × 10 ³	1.65 × 10 ³
φ 63	Push	1.56 × 10 ²	3.12 × 10 ²	4.68 × 10 ²	6.23 × 10 ²	9.35 × 10 ²	1.25 × 10 ³	1.56 × 10 ³	1.87 × 10 ³	2.18 × 10 ³	2.49 × 10 ³	2.81 × 10 ³	3.12 × 10 ³
	Pull	1.40 × 10 ²	2.80 × 10 ²	4.20 × 10 ²	5.61 × 10 ²	8.41 × 10 ²	1.12 × 10 ³	1.40 × 10 ³	1.68 × 10 ³	1.96 × 10 ³	2.24 × 10 ³	2.52 × 10 ³	2.80 × 10 ³
φ 80	Push	2.51 × 10 ²	5.03 × 10 ²	7.54 × 10 ²	1.01 × 10 ³	1.51 × 10 ³	2.01 × 10 ³	2.51 × 10 ³	3.02 × 10 ³	3.52 × 10 ³	4.02 × 10 ³	4.52 × 10 ³	5.03 × 10 ³
	Pull	2.27 × 10 ²	4.54 × 10 ²	6.80 × 10 ²	9.07 × 10 ²	1.36 × 10 ³	1.81 × 10 ³	2.27 × 10 ³	2.72 × 10 ³	3.17 × 10 ³	3.63 × 10 ³	4.08 × 10 ³	4.54 × 10 ³
φ 100	Push	3.93 × 10 ²	7.85 × 10 ²	1.18 × 10 ³	1.57 × 10 ³	2.36 × 10 ³	3.14 × 10 ³	3.93 × 10 ³	4.71 × 10 ³	5.50 × 10 ³	6.28 × 10 ³	7.07 × 10 ³	7.85 × 10 ³
	Pull	3.57 × 10 ²	7.15 × 10 ²	1.07 × 10 ³	1.43 × 10 ³	2.14 × 10 ³	2.86 × 10 ³	3.57 × 10 ³	4.29 × 10 ³	5.00 × 10 ³	5.72 × 10 ³	6.43 × 10 ³	7.15 × 10 ³