









F3W-MA

4ジョイントプラグ/ソケット 両側コネクタ F3W-MAとF3SG-RA接続用

形状	種類	仕様	形式	標準価格(¥)
	投光器接続専用 M12コネクタ 省配線用		形F39-GCN4-L	6,300
	受光器接続専用 M12コネクタ 省配線用		形F39-GCN4-D	8,000
	投光器接続用・ 受光器接続用のセット	—	形F39-GCN4	14,300
	4ジョイント コネクタ用 防水カバー	4ジョイントプラグ/ソケット両側コネクタ 形F39-GCN4(-L/-D)のMA2 コネクタ部未使用時 の防水カバー。 材質：PBT樹脂 嵌合時IP67等級。 スマートクリック構造。	形XS5Z-11	200
	4ジョイント コネクタ用 ダストカバー	4ジョイントプラグ/ソケット両側コネクタ 形F39-GCN4(-L/-D)のMA2 コネクタ部未使用時 のダストカバー。 材質：ゴム/黒色 保護構造IP67の性能はありません。	形XS2Z-14	53
		形XS2Z-14はコンタクトブロックにはめて使用し ます。形XS2Z-15はメスネジ部にはめて使用し ます。装着する時は、コネクタの取り付け部に十分 押し込んでください。	形XS2Z-15	53